

# Documentation

## OpenStage 20 User Guide



Communication for the open minded

**VODACOM**

<http://www.vodacom.co.kr/>

**UNIFY**

Harmonize  
your enterprise

## 주요 기능 사용방법 OpenStage 20



재발신



재다이얼



핸드셋을 듭니다.



핸드셋을 내려 놓습니다.



원하는 번호를 입력합니다.



착신전환



송화차단



3개의 조작버튼

Destinations ?

LCD 화면에 특정 기능이 표시가 되면  
[ OK ] 버튼을 이용해서 선택합니다.

Call Log ?

[ 상 / 하 ] 버튼을 이용해서 검색한 후  
[ OK ] 버튼을 이용해서 선택합니다.

### 착신전환

착신전환 설정



Destinations ?



Call forwarding ?



Enter destination :



원하는 번호를 입력

Save ?



설정이 완료되면 착신버튼에  
램프가 켜집니다.



해제



버튼을 누른다

 관리자에게 요청이 필요합니다.

## 전화기 설정

### 전화벨 음량 조절

+ or -

Ringer volume ?



+ or - 음량 조절



### 통화 음량 조절

전화 사용중

+ or - 음량 조절



## 통화목록 보기

or 원하는 목록 선택

Unanswered calls ?

부재중 전화 목록

Incoming calls ?

수신된 전화 목록

Outgoing calls ?

발신된 전화 목록.



## 예약통화 요청

내부 전용

### 예약통화 설정

상대방이 통화 중일 경우

Callback ?



전화를 받는쪽이 통화중이거나 사용중이지 않으면 예약통화가 실행됩니다.

### 예약통화 삭제

Display callback ?



Next callback ?



or 검색 한다

Delete ?



## 통화 넘겨주기

전화 사용중

Consultation ?



원하는 번호를 입력

상대방에게 알리거나 혹은 통화종료

전화 종료

## 협의 중 보류

전화 사용중

Consultation ?



원하는 번호를 입력

통화를 종료하고 원래 전화로

Release and return ?



## 회의통화

전화 사용중

Consultation ?



원하는 번호를 입력

회의통화시작을 알림

Conference ?

